

#### **Порядок действий при обновлении ПО:**

1. Вставьте Flash-накопитель USB с обновлением ПО в USB порт включенного ресивера.
2. Появится сообщение о доступном обновлении.
3. Выберите «Да» и нажмите кнопку **OK**.
4. Ресивер скачает ПО с Flash-накопителя и начнется процесс обновления ПО.
5. Дождитесь появления на передней панели символов «b-XX», где XX – процент обновления ПО.
6. Удалите Flash-накопитель из порта USB, не дожидаясь окончания процесса обновления!
7. После смены программного обеспечения ресивер автоматически перезапустится с новой версией ПО.

**Не выключайте питание ресивера во время обновления ПО!**

**Предыдущий сеанс работы с Flash-накопителем USB в персональном компьютере должен быть корректно завершен!**

**Flash-накопитель должен полностью соответствовать спецификации USB 2.0!**